

Bilaga A: PTS anvisningar om tilldelning av anropssignaler för amatörradio

1 Allmänt

Anropssignaler får endast tilldelas ur de serier som PTS delegerat i detta beslut. FRO är ansvarig för att tilldelningen av anropssignaler sker i enlighet med dessa anvisningar.

FRO ska föra ett uppdaterat register över de av FRO utdelade signalerna. Uppgifter om utdelade anropssignaler (permanenta och tillfälliga), ska överföras till PTS i enlighet med Bilaga B.

FRO ska även omgående meddela uppgifter om tilldelade signaler till SSA. Detta för att SSA ska kunna hålla sitt register över anropssignaler uppdaterat. Informationen ska omfatta anropssignal, FRO föreningens kontaktuppgifter och vem som är stationsansvarig.

Alla tilldelade anropssignaler måste följa de krav och ska konstrueras i enlighet med artikel 19 i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU RR).

2 Förtydliganden och exempel

För att undvika tolkningsproblem och oklarheter ges nedan ett antal förtydliganden och exempel på tilldelningar av anropssignaler som ska tjäna till att underlätta tilldelningen av korrekta anropssignaler för olika ändamål.

2.1 Anropssignalers format

2.1.1. Anropssignaler ska konstrueras i enlighet med artikel 19 i ITU RR.

2.1.2 Anropssignaler för förening inom FRO

För en förening som tillhör FRO får FRO tilldela anropssignal ur prefixserien SL och med Z som första bokstav i suffixet följt av en bokstav, dvs. SLnZx.

- 2.1.2.1. Ett undantag från ovanstående regel är anropssignaler i serien SLnFRO som får användas av en förening inom FRO, efter tilldelning av FRO centralt. Signaler ur serien SLnFRO-serien samordnas centralt så att den används endast av en station åt gången. Vanliga användningar är vid kurser samt vid olika evenemang och tester.
- 2.1.2.2. Anropssignaler till förening inom FRO behöver inte tilldelas i bokstavsordning.
- 2.1.2.3. Prefixet SL måste följas av en siffra mellan 0 och 9.
- 2.1.2.4. Den tilldelade anropssignalen utgörs av prefix+siffra+suffix och användning av distriktssiffra enligt traditionell modell där tillståndshavaren själv väljer siffra är inte tillåten då föreningen alltid finns inom samma distrikt.
- 2.1.2.5. Teckenkombinationer som kan väcka anstöt eller på annat sätt är olämpliga ska undvikas och det är FRO som får avgöra om en viss anropssignal är lämplig i det avseendet när det gäller tilldelning till förening.
- 2.1.2.6. Tilldelade anropssignaler ska omgående meddelas SSA för införande i registret över anropssignaler.
- 2.1.2.7. Exempel på korrekta anropssignaler för föreningar inom FRO är

SL2ZA

SL1FRO