

## **Bilaga C: PTS anvisningar om tilldelning av anropssignaler för amatörradio**

# 1 Tilldelning av anropssignaler

## 1.1 Allmänt

**Anropssignaler får endast tilldelas ur de serier som PTS delegerat i detta beslut<sup>1</sup>. SSA är ansvarig för att tilldelningen av anropssignaler sker i enlighet med dessa anvisningar.**

SSA ska föra ett register över signaler som SSA och FRO tilldelar. Uppgifter om utdelade anropssignaler (permanenta och tillfälliga), ska överföras till PTS på lämpligt sätt i enlighet med Bilaga D. SSA ska regelbundet uppdatera registret över tilldelade anropssignaler<sup>2</sup>. SSA ska även omgående registrera information från FRO i sitt register över anropssignaler.

Alla tilldelade anropssignaler måste följa de krav och ska konstrueras i enlighet med artikel 19 i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU RR).

## 1.2 Anropssignaler ur SA-serien (personliga anropssignaler<sup>3</sup>)

Anropssignaler ur SA-serien (personliga anropssignaler) ska tilldelas de radioamatörer som blivit godkända i prov och signalen ska anges på amatörradiocertifikatet.

För radioamatörer med HAREC-certifikat från annat land som besöker Sverige under längre tid samt hitflyttade radioamatörer med HAREC-certifikat, ska en svensk personlig anropssignal ur SA-serien tilldelas.

## 1.3 Anropssignaler för civil amatörradioförening

Anropssignaler ur SK-serien får tilldelas till amatörradioföreningar.

Amatörradioföreningar ska ha stadgar och vald styrelse, för att kunna tilldelas anropssignaler. Det ska också finnas en kontaktperson som ansvarar för föreningens amatörradiostations användning. Denna kontaktperson, ska ha ett eget amatörradiocertifikat och vara utsedd av styrelsen i föreningen.

---

<sup>1</sup> Detta innebär att SSA inte får tilldela anropssignaler ur andra serier än de angivna. SSA får således inte tilldela, eller förnya, anropssignaler ur serien SL. SSA får dock utfärda ett certifikat på nya blanketten för innehavare av personlig SM-signal om det tidigare certifikatet förkommit eller att det tidigare radiotillståndet upphört att gälla och därför kan orsaka frågor vid besök i utlandet.

<sup>2</sup> De signaler som SSA inte tilldelat behöver inte uppdateras. Uppdatering kan exempelvis ske genom verifiering av adress- och kontaktuppgifter.

<sup>3</sup> Kallas i vissa fall även för "grundsignal".

SSA ska ha ett uppdaterat register med kontaktuppgifter för de kontaktpersoner som ansvarar för användningen av föreningens amatörradiostationer. Vid byte av kontaktperson ska detta rapporteras till SSA.

#### **1.4 Tillfälliga anropssignaler**

SSA får tilldela tillfälliga anropssignaler ur serierna SB–SI, SM, 7S och 8S till privatpersoner eller föreningar. En person med eget amatörradiocertifikat ska stå som ansvarig för hur den tillfälliga -anropssignalen används. Detta gäller oavsett om den tillfälliga anropssignalen tillhör en privatperson eller en förening.

Det finns tre olika typer av tillfälliga anropssignaler:

- Tävlingssignal
- Evenemangssignal
- Teknisk/administrativ signal

SSA får tilldela tävlingssignaler och evenemangssignaler ur prefixserierna SB, SC, SD, SE, SF, SH, SI, SM, 7S och 8S. En teknisk/administrativ signal får tilldelas ur SG-serien.

Tillfälliga anropssignaler som tilldelas i SM-serien får inte vara två- eller treställiga för att inte riskera att förväxlas med personliga anropssignaler som tilldelats tidigare.

Evenemangssignaler får tilldelas för speciella tillfällen och under begränsad tid (max ett år), till exempel ett jubileum, en field day eller en DX-expedition. Evenemanget ska ha en anknytning till amatörradio, historisk radioanvändning eller annan radiokommunikation av allmänt intresse.

SSA får efter den 1 april 2017 avseende redan tilldelade tillfälliga evenemangs- och tävlingssignaler ur serierna SG och SJ fortsättningsvis endast förlänga dessa och inte tilldela nya, i enlighet med punkten 1(g) i delegationsbeslutet.

Tillfälliga anropssignaler tilldelas generellt på högst ett år.

En teknisk/administrativ anropssignal får emellertid tilldelas för en period om högst 5 år.

#### **1.5 Tidigare tilldelade anropssignaler**

Tillfälliga anropssignaler tilldelade innan den 31 december 2011 gäller under de förutsättningar som gällde när den tillfälliga anropssignalen tilldelades. Eventuella villkor och begränsningar som ställts vid tilldelningen ska även fortsättningsvis gälla fram till giltighetstidens slut. Om/när en sådan anropssignal förnyas gäller de regler för den tillfälliga anropssignalen som gäller vid förnyandet (dvs. rätt användning, längst ett år i taget och behovsprövning).

Tillfälliga anropssignaler tilldelade efter den 31 december 2011 men innan PTS förtydligande den 15 oktober 2014, gäller under de förutsättningar som följer av delegationsbeslutet från 2011. Eventuella villkor och begränsningar som ställts vid tilldelningen ska även fortsättningsvis gälla fram till giltighetstidens slut. När de upphör att gälla och om/när de ska förnyas, gäller de regler för den tillfälliga anropssignalen som gäller vid förnyandet (dvs. längst ett år i taget och behovsprövning).

Sammanfattningsvis gäller att tidigare tilldelade signaler gäller, men innehavaren kan inte påräkna förlängning på samma villkor, utan eventuell förlängning/-förnyad tilldelning sker utifrån den rätt SSA har att tilldela anropssignaler enligt delegationsbeslutet.

## 2 Förtydliganden och exempel

För att undvika tolkningsproblem och oklarheter ges nedan ett antal förtydliganden och exempel på tilldelningar av anropssignaler som ska tjäna till att underlätta tilldelningen av korrekta anropssignaler för olika ändamål.

### 2.1 Anropssignalers format

#### 2.1.1 Allmänt om anropssignalens format

- 2.1.1.1. *Anropssignaler ska konstrueras i enlighet med artikel 19 ITU RR.*
- 2.1.1.2. *Texten i artikel 19 ITU RR medför att en svensk anropssignal för amatörradio ska ha två (2) tecken i prefixet, följda av en (1) siffra och upp till fyra (4) tecken där det sista inte får vara en siffra.*
- 2.1.1.3. *När det gäller en tillfällig anropssignal får, enligt ITU RR, undantag från detta formatkrav göras av PTS efter motiverad anmälan från SSA, i enlighet med punkten 1(i) i delegationsbeslutet. Sådan anmälan ska göras i god tid innan evenemangets start.*

#### 2.1.2 Anropssignaler för enskilda radioamatörer

- 2.1.2.1. *Personliga anropssignaler ska tilldelas för de radioamatörer som blivit godkända i prov och signalen ska anges på amatörradiocertifikatet. Den ska tilldelas ur prefix-serien SA och ha tre bokstäver i suffixet.*
- 2.1.2.2. *För radioamatörer med HAREC-certifikat från annat land som besöker Sverige under en längre tid eller flyttar till Sverige ska en personlig anropssignal tilldelas. Den ska tilldelas ur prefixserien SA och ha tre bokstäver i suffixet. Anropssignalen får användas under vistelsen i Sverige.*
- 2.1.2.3. *För att ge möjlighet till anropssignaler som känns mer personliga eller som önskas av den sökande, behöver inte personliga anropssignaler tilldelas i bokstavsordning.*
- 2.1.2.4. *PTS ser heller inget hinder för att ge den sökande möjligheten att välja en valfri ledig anropssignal i prefixserien SA och tre bokstäver i suffixet.*
- 2.1.2.5. *För att underlätta för de som anser sig ha fått en olämplig teckenkombination, som t.ex. är svår att uttala i telefoni eller sända med telegrafi, har PTS inget att invända mot att dessa ges möjlighet att byta sin befintliga anropssignal till valfri ledig anropssignal i prefixserien SA och med tre bokstäver i suffixet.*

- 2.1.2.6. *Teckenkombinationer som kan väcka anstöt eller på annat sätt är olämpliga ska undvikas och den som tilldelar anropssignalen får avgöra om en viss anropssignal är lämplig i det avseendet.*
- 2.1.2.7. *Prefixet SA måste följas av en siffra mellan 0 och 9.*
- 2.1.2.8. *Användning av distriktssiffra enligt tidigare tradition, där innehavaren själv väljer siffra från tid till annan, är tillåten. Distriktssiffran ska i så fall visa sändarens placering.*
- 2.1.2.9. *Exempel på korrekta anropssignaler för enskilda personer är*
- SA0ABC
  - SA7DEF
- 2.1.2.10. *Om en radioamatör inte varit aktiv på ett antal år men vill återuppta hobbyn med sin tidigare anropssignal är det tillåtet såvida inte någon annan tilldelats den anropssignalen under tiden.*

### **2.1.3 Anropssignaler för civil amatörradioförening**

- 2.1.3.1. *För en amatörradioförening som uppfyller kraven enligt delegationsbeslutet, ska, efter begäran, en anropssignal tilldelas. En amatörradioförenings permanenta anropssignal ska tilldelas ur prefixserien SK och ha två bokstäver i suffixet.*
- 2.1.3.2. *Tillfällig anropssignal ur SK-serien får tilldelas till en amatörradioförening. Om en amatörradioförenings tillfälliga anropssignal tilldelas ur prefixserien SK ska den ha en, tre eller fyra tecken i suffixet. SK-serien får inte användas för tillfälliga anropssignaler för privatpersoner.*
- 2.1.3.3. *Anropssignaler till amatörradioförening behöver inte tilldelas i bokstavsordning.*
- 2.1.3.4. *PTS ser inget hinder för att en amatörradioförening som tidigare erhållit en anropssignal i prefixserien SA byter till en anropssignal i prefixserien SK.*
- 2.1.3.5. *Prefixet SK måste följas av en siffra mellan 0 och 9.*
- 2.1.3.6. *Den tilldelade anropssignalen utgörs av prefix+siffra+suffix och användning av distriktssiffra enligt traditionell modell där innehavaren själv väljer siffra från tid till annan är inte tillåten då föreningen alltid finns inom samma distrikt.*

- 2.1.3.7. *Teckenkombinationer som kan väcka anstöt eller på annat sätt är olämpliga ska undvikas och det är SSA som får avgöra om en viss anropssignal är lämplig i det avseendet när det gäller tilldelning till amatörradioförening.*
- 2.1.3.8. *Exempel på korrekta anropssignaler för amatörradioförening är*
- SK0AB
  - SK7DE
- 2.1.3.9. *En amatörradioförening som varit vilande eller inaktiv under ett antal år, men som vill återuppta sin verksamhet, kan återta en anropssignal i prefixserien SK som de tidigare innehaft om anropssignalen inte under mellantiden tilldelats någon annan förening.*

## **2.2 Tillfälliga anropssignaler**

### **2.2.1 Allmänt om tillfälliga anropssignaler**

- 2.2.1.1. *En tillfällig anropssignal får användas vid speciella tillfällen och ersätter då den personliga anropssignalen eller amatörradioföreningens anropssignal.*
- 2.2.1.2. *En tillfällig anropssignal får inte användas vid andra tillfällen eller för annat ändamål än vad som tilldelningen avsett. Det är viktigt att detta tydliggörs vid ansökan och vid tilldelning av den tillfälliga anropssignalen.*
- 2.2.1.3. *Högst två tillfälliga anropssignaler får samtidigt vara tilldelade en privatperson utöver den ordinarie anropssignalen.*
- 2.2.1.4. *Högst sex tillfälliga anropssignaler får samtidigt vara tilldelade en amatörradioförening utöver anropssignalen för föreningen.*
- 2.2.1.5. *Tillfälliga anropssignaler ska vara konstruerade med två tecken i prefix + en (1) siffra och ett korrekt suffix.*
- 2.2.1.6. *Den tilldelade tillfälliga anropssignalen utgörs av prefix+siffra+suffix och användning av distriktssiffra enligt traditionell modell där innehavaren själv väljer siffra från tid till annan är inte tillåten.*
- 2.2.1.7. *Det finns olika typer av tillfälliga anropssignaler:*
- *Tävlingssignal*
  - *Evenemangssignal*
  - *Teknisk/administrativ signal*
- 2.2.1.8. *Tävlingssignalerna och evenemangssignalerna kan tilldelas ur prefixserierna SB, SC, SD, SE, SF, SH, SI, SM, 7S och 8S. Teknisk/administrativ signal kan tilldelas ur SG-serien.*

### **2.2.2 Tävlingssignal**

- 2.2.2.1. *En tävlingssignal får användas vid amatörradiotävlingar i syfte att markera ett återkommande tävlingsdeltagande och att, vid behov, ha en anropssignal som är lättare att uppfatta med telegrafi eller telefoni.*
- 2.2.2.2. *En tävlingssignal kan tilldelas ur prefixserierna SB, SC, SD, SE, SF, SH, SI, SM, 7S och 8S.*
- 2.2.2.3. *Suffixet för en tävlingssignal kan vara ett till fyra tecken långt.*
- 2.2.2.4. *En tävlingssignal får utfärdas för maximalt ett år i taget.*



- 2.2.2.5. *Vid ansökan om en ny, eller förnyande av en tillfällig anropssignal ska behovet motiveras t.ex. genom loggar, resultatlista eller på annat sätt. Behovet ska omprövas av SSA innan den förnyas/förlängs. Det är inte tillräckliga skäl till förnyelse/förlängning att endast förnya avgiften till SSA.*
- 2.2.2.6. *En tävlingssignal som inte använts (varit tilldelad) under minst två år kan tilldelas en ny sökande.*
- 2.2.2.7. *En tävlingssignal som tilldelats får, om trafiksituationen kräver det, användas även för DX-trafik.*
- 2.2.3 Evenemangssignal**
- 2.2.3.1. *En evenemangssignal används i samband med ett specifikt evenemang, t.ex. ett jubileum, en fieldday eller en DX-expedition. Ett sådant evenemang ska vara avgränsat i tid, och kortare än ett år.*
- 2.2.3.2. *En evenemangssignal kan tilldelas ur prefixserierna SB, SC, SD, SE, SF, SH, SI, SM, 7S och 8S.*
- 2.2.3.3. *Suffixet för en evenemangssignal kan, fortfarande enligt ITU RR, vara ett till fyra tecken långt men får inte sluta med en siffra.*
- 2.2.3.4. *Evenemanget som är skälet till den tillfälliga anropssignalen ska vara relaterat till amatörradio, historisk radioanvändning eller annan radiokommunikation av allmänt samhällsintresse.*
- 2.2.3.5. *En evenemangssignal får utfärdas för maximalt ett år i taget.*
- 2.2.3.6. *En evenemangssignal som inte använts/förnyats under minst två år kan tilldelas en ny sökande.*
- 2.2.3.7. *Ett återkommande evenemang kan ha samma tillfälliga anropssignal år från år men en ny prövning görs av SSA varje år efter ny ansökan som innehåller tillräckligt underlag för att SSA ska kunna göra en fullständig prövning i enlighet med ovanstående. Det är således inte tillräckligt att endast förnya avgiften till SSA.*
- 2.2.3.8. *En amatörradioförening kan använda en evenemangssignal för en specifik aktivitet inom föreningen under begränsad tid, återkommande under året eller återkommande år efter år. En sådan tillfällig anropssignal kan tilldelas för upp till ett år. Vid förnyad ansökan ska behovet åter prövas.*

#### **2.2.4 Teknisk/administrativ signal**

- 2.2.4.1. *En teknisk/administrativ signal är avsedd för att möjliggöra användning av radiosystem som är anslutna till datanät där meddelanden behöver adresseras till ett visst system. Det kan t.ex. gälla en D-star repeater en D-star "hot spot" eller en DMR-gateway.*
- 2.2.4.2. *En administrativ anropssignal får endast användas för identifiering av apparaten och för att skilja den ifrån användarterminaler så att routing av signaler i nätet fungerar. Den administrativa anropssignalen får inte användas i samtal eller annan direkt kommunikation mellan användare.*
- 2.2.4.3. *En administrativ anropssignal kan tilldelas ur prefixserien SG och ska bestå av SG + en (1) siffra + två eller tre tecken i suffixet. Suffixet kan väljas fritt men liknar lämpligen den personliga signalen eller klubbsignalen. Kombinationen SG1AB och SG2ABC är alltså korrekta kombinationer medan SG3A eller SG4ABCD inte är det. Se vidare -2.3.1.8 om tidigare tilldelade anropssignaler i SG-serien.*
- 2.2.4.4. *En administrativ anropssignal får tilldelas för upp till fem år och behovet ska prövas av SSA innan tilldelning och vid förnyad ansökan.*
- 2.2.4.5. *Administrativa anropssignaler ska publiceras i SSA:s ordinarie register över anropssignaler.*
- 2.2.4.6. *En repeater får också identifiera sig med en anropssignal som är lika som den som ansvarar för sändaren med tillägg av /R för "repeater", t.ex. SM0ABC/R eller SK0AB/R.*
- 2.2.4.7. *En repeater som tidigare tilldelats en signal av typen SKnRxx får använda denna fortsättningsvis men den omprövas på samma sätt.*
- 2.2.4.8. *En radiofyr (ämnad för att enkelt kunna bedöma vågutbredning) som tidigare tilldelats en signal liknande SKnVHF, SKnUHF, m.m. får använda denna fortsättningsvis men den omprövas på samma sätt. Samma gäller om den tilldelats en signal liknande SKnAB/B eller SKnAB/BCN.*

## 2.3 Sammanfattning prefixseriers användning

2.3.1.1. SA med en siffra och tre bokstäver i suffix.

- För personliga anropssignaler

2.3.1.2. SB med en siffra och ett till fyra tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra och anropssignalens totala längd får inte överstiga sju (7) tecken.

- Tillfälliga anropssignaler

2.3.1.3. SC med en siffra och en till fyra tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra och anropssignalens totala längd får inte överstiga sju (7) tecken.

- Tillfälliga anropssignaler

2.3.1.4. SD med en siffra och en till fyra tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra och anropssignalens totala längd får inte överstiga sju (7) tecken.

- Tillfälliga anropssignaler

2.3.1.5. SE med en siffra och en till fyra tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra och anropssignalens totala längd får inte överstiga sju (7) tecken.

- Tillfälliga anropssignaler

2.3.1.6. SF med en siffra och en till fyra tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra och anropssignalens totala längd får inte överstiga sju (7) tecken.

- Tillfälliga anropssignaler

2.3.1.7. SG med en siffra och två till tre tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra.

- Administrativa/tekniska anropssignaler

2.3.1.8. Tidigare tilldelade tillfälliga anropssignaler i prefixserien SG som tilldelats för andra ändamål än som administrativa/tekniska anropssignaler, kan ha SG med en siffra och en till fyra tecken i suffix. När dessa anropssignaler löper ut och om/när de ska förnyas ska de konstrueras enligt dessa regler. Nyttilldelning för annat än vad som anges i 2.2.4 får inte ske.

2.3.1.9. SH med en siffra och en till fyra tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra och anropssignalens totala längd får inte överstiga sju (7) tecken.

- *Tillfälliga anropssignaler*
- 2.3.1.10. *SI med en siffra och en till fyra tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra och anropssignalens totala längd inte får överstiga sju (7) tecken.*
- *Tillfälliga anropssignaler*
- 2.3.1.11. *SM med en siffra och en eller fyra tecken i suffixet varav det sista inte får vara en siffra. Signaler med två (2) eller tre (3) tecken i suffixet får inte tilldelas.*
- *Tillfälliga anropssignaler*
- 2.3.1.12. *7S med en siffra och en till fyra tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra och anropssignalens totala längd får inte överstiga sju (7) tecken.*
- *Tillfälliga anropssignaler*
- 2.3.1.13. *8S med en siffra och en till fyra tecken i suffix varav det sista inte får vara en siffra och anropssignalens totala längd får inte överstiga sju (7) tecken.*
- *Tillfälliga anropssignaler*

## **2.4 Distriktssiffra**

- 2.4.1 Siffran i tredje positionen får användas som distriktssiffra till enskilda personers anropssignaler enligt tidigare tradition som överensstämde med de tidigare militärdistriktens numrering.

## **2.5 Återanvändning**

- 2.5.1 Tillfälliga anropssignaler får återanvändas.
- 2.5.2 Återanvändning av tidigare utdelade personliga anropssignaler ska undvikas med undantag för mycket speciella fall, t.ex. övertagande inom familjen m.m.
- 2.5.3 Anropssignaler ur andra serier än de som anges i delegationsbeslutet får inte återanvändas.